

SERRE-CÂBLE à étrier – DIN 741

RÉF. 5270

Ensemble zingué

L'utilisation de serre-câbles réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%
 La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble
 Serrage : se référer à la norme boulonnerie 6.8

Norme DIN 741



Ne pas utiliser les serre-câbles sur câbles plastifiés ! Faire obligatoirement des tests de l'ensemble avant mise en service !



NOMBRE DE SERRE-CÂBLES À UTILISER :

| diamètre câble | câble âme textile | câble âme métall. |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 5 à 12 mm | 3 serre-câbles | 4 serre-câbles |
| 12,5 à 20 mm | 4 serre-câbles | 5 serre-câbles |
| 22 à 25 mm | 5 serre-câbles | 6 serre-câbles |
| 25 à 35 mm | 6 serre-câbles | 7 serre-câbles |
| 35 à 50 mm | 7 serre-câbles | 8 serre-câbles |



| CODE | 0G | AG | BG | CG | DG | EG | EG13 | FG | GG | HG | JG | KG | LBG | MG | NG | OG | PG |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| câble Ø mm | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12-13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 45 | 50 |
| A en mm | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| B x F mm | 20x21 | 24x23 | 28x26 | 34x30 | 42x30 | 44x36 | 55x42 | 57x44 | 63x50 | 75x50 | 85x61 | 95x65 | 110x74 | 120x80 | 140x88 | 165x112 | 170x121 |
| C en mm | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 32 | 37 | 41 | 48 | 52 | 58 | 70 | 70 |
| D en mm | 12 | 13 | 15 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 |
| H en mm | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 37 | 42 | 45 | 49 | 51 |
| poids (kg) | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,041 | 0,068 | 0,072 | 0,13 | 0,135 | 0,21 | 0,28 | 0,4 | 0,44 | 0,66 | 0,85 | 1,04 | 1,48 | 1,95 |



NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

SERRE-CÂBLE à étrier – EN 13411-5

RÉF. 5272

Série LOURDE

**Etrier en acier zingué
 Semelle fonte**



Norme EN 13411-5



| CODE | A | B | C | D | E | EE | F | G | H | I | J | K | L |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| câble Ø mm | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| A x L en mm | 25x25 | 30x32 | 39x41 | 40x46 | 50x50 | 59x66 | 64x76 | 68x83 | 74x96 | 84x111 | 95x127 | 105x141 | 117x159 |
| D en mm | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 | 24 |
| Poids en kg | 0,02 | 0,04 | 0,82 | 0,92 | 0,25 | 0,3 | 0,43 | 0,49 | 0,68 | 1,17 | 1,4 | 2,13 | 2,68 |



NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE