Lacm’Boost 4000-Kap

Fiche technique

Pour voitures, 4x4, monospaces, utilitaires et tracteurs.

REF: 516.800

3 ans GARANTIE

+ Les Plus +

Booster 12V à Super-condensateurs
1600 A en démarrage (4000 A max)
Fonctionne sans batterie
Pas besoin de recharge régulière
Idéal pour les dépannages extérieurs

Station de démarrage à condensateurs 12 V- 1600 A

INFO PRODUIT :

- Booster **à Super-condensateurs**
- D'une capacité de **500 Farad** / 12V (6 x 3000 F)
- **1600 A** utiles **en démarrage** - 4000 A en pointe
- Fonctionne **sans batterie** (technologie "Batteryless") - Pas besoin de recharge régulière.
- **Interrupteur** ON/OFF pour une installation des pinces dans le véhicule en toute sécurité
- **3 façons** simples et rapides **de recharger** les condensateurs :
  - sans surveillance grâce au chargeur dédié (moins de 30 minutes)
  - directement par les pinces sur une batterie bien chargée (2-3 minutes)
  - ou sur un véhicule en fonctionnement (10-30 secondes)
- Visualisation de **l'état** de charge du **booster** grâce à **5 voyants** témoin et un **bouton Test**
- **Avertisseur** sonore associé à un voyant en cas d'erreur de connexion
- Protection par un **fusible** installé dans la pince rouge
- Insensibles aux **températures extrêmes**
- Longue durée de vie - Utilisation jusqu’à **1 000 000 cycles** de charge/décharge
- Equipé de pinces robustes et de **câbles 25 mm²** - 100% cuivre (**1,75 m**)
- Ne nécessite aucun entretien
- Compact - Léger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Référence LACME	Tension véhicule	Démar. HCA / 5s * 12V	Pointe En C/C ** 12V	Equi. démar. 1V/élément 12V	Condensateurs internes	Recharge booster	Température d’utilisation	Dimension (LxlxH)	Poids
516.800	**12 V**	**1600 A**	**4000 A**	2000 A	500 Farad (6 x 3000F)	Chargeur dédié LESA12-J	-40° à 50°C	31 x 22 x 39 cm	9,2 Kg

* utile au démarrage ** courant pinces en court-circuit

11052020/IB

LACME SAS - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
Tél : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
www.lacme.com

LACME

Présentation non contractuelle