

**EMBOUT – Inox à sertir**

**RÉF. 5171**

Pour système INOX d'architecture

**Embout à chape** (codes AC...)

CODE	ACB	ACC	ACD	ACE	ACF	ACG	ACH	ACI
pour Ø câble (mm)	3	4	5	6	7	8	10	12
L en mm	72	86	98	122	126	153	170	210
poids en kg	0,03	0,05	0,07	0,13	0,15	0,23	0,33	0,52

**Embout à tige filetée** (codes AF...)

CODE	AFA	AFB	AFC	AFD	AFE	AFG	AFH	AFI
pour Ø câble (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12
filetage (mm) iso M	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M20
B en mm	40	46	56	63	80	98	122	117
L en mm	45	52	62	66	84	96	108	126
poids en kg	0,014	0,03	0,04	0,08	0,13	0,22	0,4	0,5

**Embout à oeil** (codes AO...)

CODE	AOB	AOC	AOD	AOE	AOF	AOG	AOH	AOI
pour Ø câble (mm)	3	4	5	6	7	8	10	12
L en mm	62	73	90	120	120	140	165	190
D en mm	6,5	8,5	10	12	13	14	16	18
poids en kg	0,015	0,03	0,05	0,09	0,11	0,16	0,32	0,46

**INOX** AISI 316

