

## Groupe électrogène INVERTER 4000W



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Groupe électrogène SENCi série Inverter allie puissance et robustesse pour offrir une qualité de courant exceptionnelle. Idéal pour alimenter des appareils sensibles, comme les TV, enceintes, PC, etc...

Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.

Sécurité niveau huile.

Technologie IDLE.

Plus silencieux que les modèles sans la technologie Inverter.

Un régulateur automatique pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique (<1,5 à 3%).

2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur.

### Les plus :

- Courant de qualité
- Consommation réduite grâce au système IDLE

Référence	Prise	Carburant	Démarrage moteur	Distribution	Sécurité niveau huile
82015	2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur	essence (sans plomb)	manuel	OHV	oui
Système avr	Dimensions	Capacité réservoir d'huile	Capacité réservoir	Fréquence	Autonomie
oui	560x490x490mm	0,55L	15L	50Hz	11h à 50%

Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE

Marque : **SENCI**

Niveau sonore	Consommation	Cylindrée	Type moteur	Poids	Tension
96db	2,6 l/h max	223cm <sup>3</sup>	4 temps, refroidissement à air	44kg	230V
Puissance	Puissance maxi	Puissance continue			
7CV	3900W	3800W			

*Livré avec :*  
*- kit brouette*