

CV 30/2 BP

Premier aspiro-brosseur sans fil à batterie professionnel pour toutes les moquettes et surfaces dures, le CV 30/2 Bp est équipé d'une détection automatique des sols.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE



ecoefficiency

Référence

1.023-200.0

- Détection automatique du sol
- Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau
- Filtre HEPA 14 disponible en option

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278727868
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Dépression	mbar / kPa	187 / 18,7
Débit d'air	l/s	34
Puissance nominale	W	420
Niveau de pression acoustique	dB (A)	64
Capacité de la cuve	l	3
Largeur de travail	cm	25,2
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 32 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 67 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 47 (7,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	44 / 68
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	6,5
Poids avec emballage	kg	9,4
Dimensions (L × l × H)	mm	260 × 310 × 1150

Equipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de fentes		■
Suceur fauteuils		■
Brosse-rouleau	Pièce(s)	moyennement souple / 1 / noir
Tube d'aspiration amovible		■
Flexible d'aspiration cannelé		■

■ Standard.



Détection automatique du sol

- Ajustement automatique de la puissance de nettoyage en fonction de la surface.
- Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures.



Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau à l'aide d'une pédale

- Les cheveux ramassés par la brosse sont sectionnés et aspirés.
- Nettoyage rapide et efficace de la brosse-rouleau, sans avoir à retirer celle-ci.
- Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse-rouleau.



Poignée multifonction innovante avec afficheur à LED

- Doté d'un interrupteur Marche/Arrêt ergonomique.
- Avec mode ecoefficiency : prolonge l'autonomie de la batterie, réduit le niveau sonore.
- Afficheur à LED avec affichage pratique de l'autonomie restante de la batterie.

ACCESSOIRES POUR CV 30/2 BP 1.023-200.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	1	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	2	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power 36/50	3	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	4	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 36/75	5	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	7	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	8	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarréur kit Battery Power+ 36/75	9	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , CV 30/2 Bp	10	2.889-357.0		<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
HEPA Filter				
Accessoires filtre HEPA	11	2.889-342.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit buse à main	12	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.