

Radio de chantier 12Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC

MR007GZ

Radio de chantier avec DAB+ et Bluetooth 5.0: CXT
12Vmax, LXT 14,4 V / 18 V, XGT 40Vmax, AC.



12Vmax 14.4V 18V 40Vmax CXT LXT XGT Bluetooth DAB DAB+

Caractéristiques techniques

Tension nominale (multi)	12Vmax/14,4V/18V/ 40Vmax V
Accus compris	0
Puissance débitée maximale	35 W
Plage de fréquence FM	87.5 - 108 MHz
Plage de fréquence DAB	174.928 - 239.200 MHz
Plage de fréquence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Bluetooth	✓
Version Bluetooth	5.0
Dimensions (Lo x La x H)	285 x 172 x 305 mm
Poids net	5,3 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Radio de chantier compatible avec accus Makita coulissants Li-ion (12Vmax -40Vmax), fonctionne également sur secteur grâce à l'adaptateur AC inclus.
- Equipé de DAB et DAB + (Digital Audio Broadcasting), la norme mondiale pour la réception de radio numérique.
- Equipé de deux haut-parleurs latéraux et d'un large woofer en bas pour un son profond et de haute qualité.
- Égaliseur intégré avec 7 présélections. Si nécessaire, le gain des tons haut, moyen et bas peut également être réglé séparément.
- Equipé de Bluetooth pour diffuser facilement la musique sans fil.
- Construction solide avec amortisseurs sur les coins et profils métalliques protégeant le tableau de commande, assurant la résistance contre les chutes éventuelles.
- Arrêt automatique quand la batterie se vide afin d'éviter les décharges profondes.
- Ecran LCD éclairé restant allumé pendant 15

EAN 0088381743167

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

SE00000101

Adaptateur AC



■ Accessoires optionnels

191B26-6

Accu Li-ion BL4040

