

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :



Booster portable 12/24V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Démarrreur multifonctions au lithium équipé de :

- 2 sorties USB (1A-2.1A) pour la charge (banque de puissance) de dispositifs électroniques comme les tablettes, smartphones...

- 2 lampes LED à haute intensité avec trois modalités de fonctionnement pour l'illumination fixe ou d'urgence.

Il utilise des cellules à polymères de lithium LiPO qui permettent une recharge rapide.

Compact et robuste, il est conçu pour un usage professionnel.

Protection contre les inversions de polarité.

Fourni avec câbles de démarrage, fiche allume-cigare et câble d'alimentation 230V

Référence	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Modèle	Dimensions	Capacité batterie
04545	500A	2000A	DRIVE PRO 12/24V	190x80x70mm	24000mAh
Poids	Tension de démarrage	Tension réseau			
1,5kg	12-24V	100-240V 1ph			

