

M18 FBL-0 | M18 FUEL™ Souffleur



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Design ergonomique avec un buse fin pour accéder aux espaces restreints.
- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h.
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil.
- Bouton de verrouillage de l'outil.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries Milwaukee® M18™.

	M18 FBL-0
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	—
Débit d'air (l/sec)	212
Débit d'air (m ³ /min)	12.7
Débit d'air Mode 1 (m ³ /min)	8.75
Débit d'air Mode 2 (m ³ /min)	12.7
Débit d'air Vitesse 1 (km/h)	133
Emballage	-
Long. Sans buse (mm)	386
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	4.4
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse (tr/min)	14,000
Vitesse de soufflerie (km/h)	193
Vitesse d'écoulement d'air 2 (km/h)	193