# **KARCHER**

## **PUZZI 9/1 BP ADV (SANS BATTERIE**

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des textiles : notre injecteur-extracteur à batterie Puzzi 9/1 Bp Adv livré avec un suceur fauteuil et un suceur pour sol.









#### Référence

#### 1.101-702.0

- Rayon d'action illimité grâce aux puissantes batteries
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur
- Extrêmement robuste, facile à utiliser!

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278681221
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m²/h	12 - 18
Réservoir d'eau propre/sale	1	9 / 7
Débit d'air	I/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance de la turbine	W	550
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Diamètre max. tubes d'aspiration		DN 32
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Courant de charge	Α	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids avec emballage	kg	13
Dimensions (L × I × H)	mm	540 × 332 × 460

Equipement		
Variante		Batterie et chargeur non inclus
Tuyau d'aspiration de pulvérisation (m)	m	2,5
Protection pour le transport du flexible		
Tube d'injection/extraction	Pièce(s) / mm	1 / 700 / Métal
Filtre de protection du moteur		
Filtre à eau propre		
Rangements intégrés pour les accessoires		
Compartiment de rangement pour le de produit de nettoyage sous forme de tablette		•
Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre ou l'eau sale		•
Détergent		Tablettes RM 760 / 2 Pastilles
Standard.		

### **KARCHER**





#### Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Écran LCD avec affichage de l'autonomie et du temps de chargement en temps réel.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.



#### Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.



## Kit complet pour le nettoyage des moquettes

- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.

## KARCHER

# ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV (SANS BATTERIE 1.101-702.0

























		Référence	Descriptif	
BATTERIES				ľ
Batterie Power 36/50	1	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	2	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Pack Batterie Power 36/50	3	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	
BATTERIES				
Batterie Power+ 36/75	4	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	
CHARGEURS		'		
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	7	2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	
KIT DE DÉMARRAGE				Ė
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0		
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0		[
INJECTEURS-EXTRACTEURS		'		
Suceurs à main				
Buse de crevasse	10	4.130-010.0		
Buse emballé Puzzi	11	4.130-063.0		[
Outils pour tapis de pierre				
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	12	4.130-117.0	Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	

lacksquare Standard.  $\Box$  Accessoires optionnels.