

# Gonfleur XGT

## MP001GZ

40 V Max Li-Ion - 11,1 bar - 11 Bar

**Gonfleur sans fil XGT. Idéal pour gonfler les pneus des, des balles de sport, etc.**

Le gonfleur sans fil MP001G 40 Vmax XGT® s'arrête automatiquement lorsque le niveau de pression d'air présélectionné est atteint. Il comprend plusieurs vannes pour répondre à différents besoins. Ex : ballon, pneus, etc. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                      |
|--|----------------------|
| Énergie  | 40 V                 |
| Tension xgt                                      | ✓                    |
| Protection de la batterie                        | ✓                    |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA)            | 2,9 - 4,1 kg         |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 329 x 108 x 231 mm   |
| Composant batterie                               | Li-ion               |
| Débit maximal                                    | 24 L/min             |
| Pression maximale                                | 11,1 bar             |
| Longueur du tuyau                                | 0,65 m               |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 71 dB(A)             |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)              |
| Niveau de vibration (3 axes)                     | 3,8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de vibrations (facteur K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### AVANTAGES PRODUITS

- Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées
- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte
- 3 modes de gonflage
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Torche DEL pour faciliter le travail dans les zones sombres
- Un thermostat protège la machine contre la surchauffe
- Interrupteur principal à gâchette avec fonction de coupure automatique de l'alimentation
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce caoutchoutée offre un confort accru
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381748926

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000333  
ADAPTATEUR CONIQUE



TE00000592  
ADAPTATEUR AIGUILLE



TE00000594  
ADAPTATEUR DE VALVE



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

TE00000333  
ADAPTATEUR CONIQUE

