

Radio avec lanterne LED LXT

DMR056

14,4 à 18 V Li-Ion - Usb- Bluetooth
- DAB - Produit seul

Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour lire de la musique

Affichage numérique LCD. FM / AM / Bluetooth / DAB / DAB+. Lanterne avec 3 réglages de tonalité lumineuse. Port de sortie USB.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------|
| Énergie | 14,4 / 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Plage de fréquences am | 522 - 1710 kHz |
| Plage de fréquences FM | 87,5 - 108 MHz |
| Flux lumineux | 310 / 95 Lumen |
| Eclairage | 1000 / 145 / 55 lx |
| Plage de fréquences DAB | 174.928 - 239.200 MHz |
| Plage de fréquences DAB + | 174.928 - 239.200 MHz |
| Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH | 16 / 30 / 44 h |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH | 19 / 37 / 53 h |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 1,3 - 1,6 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 126 x 129 x 289 mm |
| Utilisation continue de la batterie 18V / 3.0 AH | 8,5 / 16 / 24 h |

Code EAN 0088381763509

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie
- Port de sortie USB pour recharger des équipements électriques



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00001178

SANGLE AVEC CROCHET

